

Summer-Print NIRC3 / NIRC4, Best.-Nr. 57201003

Beschreibung:

Der Summer-Print 57201003 kann anstelle eines LED-Print NILD2 eingesetzt werden und dient als zusätzliche akustische Signalisation eines Rufes oder einer Anwesenheit. Hierzu wird der Summer-Print in einen der vier Steckplätze LED0-3 des Room-Controller's NIRC3/4 oder der Flurlampe NICL 2/4 eingesteckt. Wird nun der entsprechende Ausgang angesteuert, ertönt der Summer. Die Funktion ist hierbei identisch mit dem des LED-Print's NILD2. Die Speisung und Ansteuerung erfolgt über die PIN's der Steckplätze. Zusätzlich kann die Lautstärke resp. die Tonlage des Summers über den Jumper J1 minimal verändert werden.




Abb. 1: Bild Summer-Print 57201003

Lieferumfang:

- 1x Summer-Print NIRC3 / NIRC4
- 1x Datenblatt (pro Lieferung)




Abb. 2: Layoute Summer-Print 57201003

Passt zu:

- IP Room-Controller NIRC3/4
- Flurlampe, NICL 2/4

Montage und Einbau:

1. Summer-Print in einen der vier Steckplätze (LED0-3) des Room-Controllers NIRC3/4 oder der Flurlampe NICL 2/4 stecken.

Technische Daten:

Spannung	5 V DC
Strom	max. 30 mA (Ruf)
Lautstärke	min. 90dB bei 10cm Abstand
Abmessungen (BxHxT)	94mm x 12mm
Resonanzfrequenz	2'000 - 2600 Hz
Betriebstemperatur	-40° C bis +85° C
Luftfeuchte	max. 95% (ohne Betauung)
HS-Code 8531.8030 Ursprungsland: Schweiz	



Benutzerkreis: Der Einbau und Anschluss des Summer-Print's in den Room-Controller NIRC3/4 oder der Flurlampe NICL 2/4, sowie das Verändern von Einstellungen darf nur durch instruierte Fachpersonen erfolgen.



Allgemeine Sicherheitshinweise: NIN, VDE, ESD und Sicherheitsvorschriften sind beim Einbau stets einzuhalten. Das Gerät darf nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.



Elektroaltgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen und beispielsweise bei einer Sammelstelle abzugeben. Diese werden dort angenommen und einer umweltgerechten Entsorgung zugeführt.